

 **smart  
CONN**

## FICHE PRODUIT



# smartLED U3722

Ligne de lumière LED élégante et de haute qualité en aluminium anodisé, satisfaisant aux exigences les plus élevées. Grâce à la longueur variable, le luminaire peut être utilisé comme luminaire individuel ou comme bande lumineuse, garantissant ainsi un éclairage homogène sur toute la longueur. Les attaches de fixation ne sont pas visibles et sont réglables en hauteur afin de compenser les irrégularités du plafond.


- Canal en aluminium anodisé
- Sortie de câble définissable
- Couvercle en PC opale pour un éclairage parfaitement homogène
- Capuchons sans vis en aluminium, couleurs de profilé peintes
- Durée de vie L80B10 > 50 000 h
- Températures de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K / TW / RGB(W)
- Placer les dispositifs de contrôle à l'extérieur
- Câble de raccordement sans halogène
- En option : Revêtement par poudre RAL ou NCS
- Supports de montage dissimulés

## SYSTÈMES À LED

# 1.180 smartLED U3722



Longueur du profilé jusqu'à 5 m en une pièce,  
supérieure à 5 m en plusieurs pièces




| NO. D'ARTICLE | DÉSIGNATION    | PROPRIÉTÉS    |          |               |                      |           |           |             |
|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1001558       | smartLED U3722 | 24 V DC INPUT | 25.8 W/M | DIFFUSED BEAM | RGB                  | 120 LED/M |           |             |
| 1001560       | smartLED U3722 | 24 V DC INPUT | 19.2 W/M | DIFFUSED BEAM | RGBNW 4000 K         | 98 LED/M  |           |             |
| 1001559       | smartLED U3722 | 24 V DC INPUT | 19.2 W/M | DIFFUSED BEAM | RGBW 8000 K          | 98 LED/M  |           |             |
| 1001561       | smartLED U3722 | 24 V DC INPUT | 19.2 W/M | DIFFUSED BEAM | RGBWW 3000 K         | 98 LED/M  |           |             |
| 1002865       | smartLED U3722 | 24 V DC INPUT | 22 W/M   | DIFFUSED BEAM | 2700 K CRI>80        | 133 LED/M | 2183 LM/M | D A G SDCM3 |
| 1002922       | smartLED U3722 | 24 V DC INPUT | 12 W/M   | DIFFUSED BEAM | 2700 K CRI>80        | 133 LED/M | 1153 LM/M | D A G SDCM3 |
| 1002866       | smartLED U3722 | 24 V DC INPUT | 22 W/M   | DIFFUSED BEAM | 3000 K CRI>80        | 133 LED/M | 2262 LM/M | D A G SDCM3 |
| 1002923       | smartLED U3722 | 24 V DC INPUT | 12 W/M   | DIFFUSED BEAM | 3000 K CRI>80        | 133 LED/M | 1195 LM/M | D A G SDCM3 |
| 1002924       | smartLED U3722 | 24 V DC INPUT | 12 W/M   | DIFFUSED BEAM | 4000 K CRI>80        | 133 LED/M | 1270 LM/M | D A G SDCM3 |
| 1002867       | smartLED U3722 | 24 V DC INPUT | 22 W/M   | DIFFUSED BEAM | 4000 K CRI>80        | 133 LED/M | 2404 LM/M | D A G SDCM3 |
| 1004624       | smartLED U3722 | 24 V DC INPUT | 18 W/M   | DIFFUSED BEAM | 2700 - 6500 K CRI>80 | 120 LED/M | 1380 LM/M | E A G SDCM3 |
| 1001553       | smartLED U3722 | 24 V DC INPUT | 22 W/M   | DIFFUSED BEAM | 2700 K CRI>90        | 133 LED/M | 1882 LM/M | E A G SDCM3 |
| 1001557       | smartLED U3722 | 24 V DC INPUT | 12 W/M   | DIFFUSED BEAM | 2700 K CRI>90        | 133 LED/M | 994 LM/M  | E A G SDCM3 |
| 1001556       | smartLED U3722 | 24 V DC INPUT | 12 W/M   | DIFFUSED BEAM | 3000 K CRI>90        | 133 LED/M | 1020 LM/M | E A G SDCM3 |
| 1001552       | smartLED U3722 | 24 V DC INPUT | 22 W/M   | DIFFUSED BEAM | 3000 K CRI>90        | 133 LED/M | 1930 LM/M | E A G SDCM3 |
| 1001555       | smartLED U3722 | 24 V DC INPUT | 12 W/M   | DIFFUSED BEAM | 4000 K CRI>90        | 133 LED/M | 1068 LM/M | E A G SDCM3 |
| 1001551       | smartLED U3722 | 24 V DC INPUT | 22 W/M   | DIFFUSED BEAM | 4000 K CRI>90        | 133 LED/M | 2020 LM/M | E A G SDCM3 |

## Planification de l'éclairage

**RE**LUX®

cliquez sur l'icône Relux pour accéder directement à nos données de conception d'éclairage.

## Accessoires



No. d'article  
3100020



No. d'article  
1006880



No. d'article  
1005713



No. d'article  
1005874



No. d'article  
1006313




No. d'article  
1006314

| NO. D'ARTICLE | DÉSIGNATION                                       |
|---------------|---|
| 3100020       |   |
| 2002095       | Peinture de protection IP65                       |
| 2002091       | Revêtement transparent, IP67                      |
| 1006880       | Connecteur de raccordement smartCONN droit        |
| 1005713       | Connecteur de raccordement smartCONN flexible 90° |
| 1005874       | smartCONN Câblage traversant à conducteur plat    |
| 1006313       | smartCONN Connecteur linéaire                     |
| 1006314       | Connecteur d'angle smartCONN 90°                  |

## Caractéristiques techniques

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Température de stockage             | -25 ... +50 °C |
| Temp. max. de surface               | 65 °C          |
| Niveau de résistance aux chocs      | IK03           |
| Indice de protection (IP)           | IP20           |
| Température ambiante ta             | 25 °C          |
| Durée de vie L80B10 (h) @ ta = 25°C | 50000 h        |



- 1 Poste, p. ex. cuisine
- 2 Numérotation p. les profils en plusieurs parties
- 3 Longueur du profil
- 4 Numéro d'article
- 5 Type de profil, p. ex. smartLED 1216
- 6 Voltage, p. ex. 24 V
- 7 Puissance, p. ex. 23W/m
- 8 Température de couleur, p. ex. 3000K
- 9 Protection IP, p. ex. IP20
- 10 Adresse du fabricant
- 11 Code QR avec ID d'identification unique

## Raccordement électrique



1: V+  
2: V-



1: V+  
2: WW(-)  
3: CW(-)




1: V+ 3: G(-)  
2: B(-) 4: R(-)




1: V+ 4: R(-)  
2: B(-) 5: W(-)  
3: G(-)

## Dimensions



## Instructions de montage



Lors du montage de l'agrafe, s'assurer qu'il est encore possible de la tourner un peu, sinon des craquements peuvent se produire en cas de dilatation thermique.

**Nettoyage et entretien**

Nettoyer le luminaire avec un chiffon humide et non pelucheux. Ne pas frotter ! En cas de forte salissure, une solution d'eau faiblement savonneuse peut être utilisée (chiffon en microfibre avec liquide vaisselle). Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Ne pas sécher le luminaire en frottant car la charge statique qui en résulte peut détruire l'électronique.

**Avertissements**

L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par du personnel spécialisé autorisé (électricien). Le luminaire est destiné exclusivement à l'éclairage et doit être installé conformément aux directives d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme « non conforme à l'usage prévu ». Le non-respect des instructions d'installation peut entraîner la destruction du luminaire. En cas de défaut, retourner le luminaire au fabricant. Conserver les instructions de montage. Sous réserve de modifications techniques. Ne pas monter sur des surfaces humides ou conductrices. L'installation et la mise en service du luminaire ainsi que toute modification du luminaire ne doivent être effectuées que par des spécialistes autorisés (électriciens qualifiés). Les réglementations nationales en matière d'installation doivent être respectées. Toujours débrancher le luminaire du secteur avant d'effectuer des travaux de réparation. Ne jamais raccorder le luminaire sous tension, cela peut entraîner des dommages irréparables sur le luminaire! Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation ou de modifications non autorisées du luminaire. La source lumineuse de ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou un technicien de service désigné par le fabricant ou une personne ayant une qualification comparable désignée par le fabricant. Attention, risque de choc électrique. Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.



Mettez le luminaire hors tension.



Attention, risque de choc électrique.

**ELIMINATION**

L'emballage doit être envoyé à DSD (Point vert). Éliminez les emballages en fonction de leur type. Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Conformément aux directives européennes, l'appareil doit être correctement mis au rebut à la fin de sa durée de vie. Les matériaux contenus dans l'appareil sont alors recyclés et la pollution de l'environnement est évitée. Déposez l'appareil usagé dans un point de collecte pour déchets électroniques ou dans une déchetterie en vue du recyclage. Pour plus d'informations, contactez votre entreprise locale d'élimination des déchets ou l'administration municipale.



La ou les platines LED ne peuvent être remplacées que par le fabricant. N'essayez pas de remplacer vous-même les composants, car cela annulerait la garantie et la conformité CE.

**IP20**

Protection contre la pénétration de corps étrangers solides de plus de 12,5 mm de Ø.



Luminaires de la classe de protection III pour le fonctionnement sur très basse tension de sécurité (SELV)